

### REF. 3266 DESVÍO DE LLAMADA WIFI VDS WI-BOX



Wi-Box es un dispositivo WiFi con tecnología VDS que permite desviar las llamadas recibidas en el monitor o teléfono VDS de la vivienda al móvil. Sólo es necesario descargar la aplicación Wi-Box de Fermax, disponible de forma gratuita en Play Store y App Store y emparejarla con el módulo Wi-Box.

Se instala físicamente cerca del terminal VDS, en paralelo y actúa como un terminal más, y por medio de la aplicación Wi-Box es posible realizar de forma remota las funciones que haces desde el terminal de la vivienda, y ¡muchas más!, conectividad para todos desde cualquier lugar.

CARACTERÍSTICAS GENERALES	3266
Tecnología	VDS (3+coax o 5 hilos)
Sistema Audio/Video	Audio/Video
Montaje	En superficie. Tanto por fijación atornillada a pared, como en caja de mecanismos
Color del producto	Blanco mate
Pulsadores totales	2 (PB1: de usuario; PB2: de instalador)
Tipo de pulsadores	Mecánicos
Número de leds para señalizaciones luminosas	2 leds tricolor: Estado del desvío (derecha: PWR LED). Estado de wifi (izquierda: WIFI LED).
Compatibilidad con terminales VDS	Todos los terminales VDS con llamada a conserje
Compatibilidad con placas de calle y conserjerías	VDS y MDS (mediante decoder MDS/VDS ref. 2409)
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
Dimensiones del producto (Ancho x Alto x Profundo mm)	80 x 80 x 20 mm. // 3,14 x 3,14 x 0,78 pulgadas
Conectividad	Wifi (2,4 Ghz)
Fecha y hora	Autonomía 24h sin alimentación
Tensión de alimentación	18 Vcc (el módulo se alimenta directamente del terminal)
Consumo máximo	2.7 W
Consumo en reposo (emparejado y conectado)	1.8 W
Temperatura de funcionamiento (°C); Humedad	[-5°C, +40°C]; [0%, 90%]
Peso del producto (kg)	0,097
Adaptador de línea	Sí. Incluida resistencia 75 Ohm para ajuste impedancia del vídeo (V, M)
Bornes	Cable con conector molex: +, L, -, V, M, Ct, F1
PROGRAMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE WIBOX	
Desde el terminal	Pulsador PB2 de WIBOX → Abrepuertas en monitor en reposo (llamada a conserje)
AJUSTES	
Activación/Desactivación del desvío	Sí, con pulsador de usuario PB1
Regulación de volumen de audio hacia placa de calle	Sí (por potenciómetro)

APP PARA MÓVILES	
Dispositivos compatibles	Sólo smartphones (iOS>=10; Android>=5)
Conectividad	Wifi y 3G/4G
Emparejamiento de WIBOX con el router wifi de la vivienda.	Mediante código QR.
Máximo número de apartamentos que se pueden gestionar desde la App	Sin límite
Máximo número de smartphones que se pueden emparejar a la misma casa.	Sin límite
Máximo número de usuarios que pueden ser invitados por el administrador.	Sin límite
Selección de funciones para invitados por parte del administrador	Recepción de llamada; llamada a conserje; activación F1 y apertura de puerta
Recepción de llamadas	Audio y Video desde placas/conserjerías. Con visualización de la llamada antes de activar el audio.
Tiempo para aceptar la llamada desde que se produce	30 s.
Tiempo de conversación	90 s.
Privacidad de la conversación	Sí
Mute (desactivación del micrófono)	Sí
Desactivación del video (Ajuste del frame rate)	3 niveles: 25 fps, 10 fps, 0.1 fps. Para reducir consumo de datos en 4G
Conmutación de placas/cámaras	Sí. Como en los monitores VDS.
Auto-encendido	Sí. Como en los monitores VDS.
Activación de función adicional (relé luz de escalera, segunda puerta, etc.)	Sí. Botón F1 temporizable. Protegida por código PIN (1-6 dígitos)
Apertura de puerta	Sí. Protegida por código PIN (1-6 dígitos)
Llamada a conserjería	Sí
Registro de llamadas	Sí (respondidas en verde; perdidas en rojo)
Ajustes	Nombre de la vivienda; No-molestar; Cambio de contraseña; Selección llamada y modo vibración; Cambio de Wifi del WIBOX; Temporización F1; Sincronización fecha y hora del WIBOX
Captura de fotos & vídeos	Sí. Manual tanto de fotos como de vídeos.
Idiomas disponibles	16 (Español, Inglés, Francés, Alemán, Portugués, Finés, Checo, Polaco, Holandés, Noruego, Griego, Danés, Sueco, Hebreo, Ruso, Árabe)
Actualización remota de firmware del WIBOX	Sí

