

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Interfaz y controlador automático, ACP + UA, 110-127 V

29448

### Principal

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama De Producto                        | NSX100...250<br>Masterpact NW<br>Masterpact NT<br>NSX400...630<br>Compact NS630b...1600<br>Compact NS100...630                                                                                                                                                                                        |
| Gama                                    | ComPact                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Tipo De Producto O Componente           | Interface and control unit ((*))                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada | Accesorio de enclavamiento                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compatibilidad De Gama                  | Compact Compact NS interruptor automático<br>Compact Compact NSX interruptor automático<br>Masterpact Masterpact NT interruptor automático<br>Masterpact Masterpact NT interruptor seccionador<br>Masterpact Masterpact NW interruptor automático<br>Masterpact Masterpact NW interruptor seccionador |
| Nombre Abreviado Del Equipo             | ACP + UA                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| [Us] Tensión Nominal De Alimentación    | 110...127 V AC en 50/60 Hz                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Complementario

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modo De Funcionamiento               | Parada (fuente normal y de reemplazo apagada)<br>Operación forzada en fuente normal<br>Operación forzada en fuente de reemplazo<br>Operación automática                                                                                                                                                                                                                                             |
| Dispositivo Enclavado                | Masterpact NT<br>Compact NS100...630<br>Masterpact NW<br>NSX400...630<br>Compact NS630b...1600<br>NSX100...250                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Modos De Selección                   | Disyuntor en N<br>Disyuntor en R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Función De Prueba                    | Al pulsar o botón en el frontal del controlador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Función Complementaria               | Contacto adicional: transferencia a fuente reemplazo sólo si cierre de contacto<br>Ajuste de la hora máxima de arranque de la alimentación de reemplazo<br>Aliment normal forzada si fuente de reemplazo no operacional durante tarifa pico<br>Selección del tipo de alimentación normal (monofásica o trifásica)<br>Transferencia voluntaria alimentación reemplazo (p.e. comandos manejo energía) |
| Señalizaciones En Local              | Desactivado<br>Disparo de avería<br>Act                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Tipo De Entrada                      | Contactos personalizados orden voluntaria para transferir a fuente R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Tipo De Salida                       | Contactos personalizados, estado 1 indicación de funcionamiento en modo automático o de parada                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| [Ith] Corriente Térmica Convencional | 8 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| [Ie] Corriente Nominal De Empleo | AC-12, estado 1 4 A AC 440 V<br>AC-12, estado 1 5 A AC 380/415 V<br>AC-12, estado 1 8 A AC 110 V<br>AC-12, estado 1 8 A AC 220/240 V<br>AC-12, estado 1 8 A AC 24 V<br>AC-12, estado 1 8 A AC 48 V<br>AC-13, estado 1 6 A AC 110 V<br>AC-13, estado 1 6 A AC 220/240 V<br>AC-13, estado 1 7 A AC 24 V<br>AC-13, estado 1 7 A AC 48 V<br>AC-14, estado 1 4 A AC 110 V<br>AC-14, estado 1 4 A AC 220/240 V<br>AC-14, estado 1 5 A AC 24 V<br>AC-14, estado 1 5 A AC 48 V<br>AC-15, estado 1 3 A AC 220/240 V<br>AC-15, estado 1 4 A AC 110 V<br>AC-15, estado 1 5 A AC 24 V<br>AC-15, estado 1 5 A AC 48 V<br>DC-12, estado 1 0,4 A corriente continua 250 V<br>DC-12, estado 1 0,6 A corriente continua 110 V<br>DC-12, estado 1 2 A corriente continua 48 V<br>DC-12, estado 1 8 A corriente continua 24 V<br>DC-13, estado 1 2 A AC 24 V |
| Compatibilidad Del Producto      | Compact NS630b...1600 ((*))<br>Compact NSX100...250 ((*))<br>Compact NSX400...630 ((*))                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

## Entorno

|                        |                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                 | IEC 947-5-1                                                                                                             |
| Grado De Protección Ip | IP20 conectores: conforming to EN 60529<br>IP40 frontal: conforming to EN 60529<br>IP30 lateral: conforming to EN 60529 |
| Grado De Protección Ik | Frontal, estado 1 IK07 acorde a H                                                                                       |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 13,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 16,5 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 29,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 4,348 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                                                   |                                                                                                                          |                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|  | Sin Mercurio                                                                                                             |                    |
|  | Información Sobre Exenciones De Rohs                                                                                     | <a href="#">Sí</a> |
| Reglamento Reach                                                                  | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |                    |
| Directiva Rohs Ue                                                                 | Compatible con las excepciones                                                                                           |                    |
| Normativa De Rohs China                                                           | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |                    |